

# Светодиодный светильник SWL V3 IP65 для использования со светодиодной лампой T8

**Sweko®**

## Паспорт изделия

### Назначение и область применения

Светильники серии SWL V3 для светодиодной лампы T8 с цоколем G13 (в комплект не входит), со степенью защиты IP 65 предназначены для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги и для наружного освещения. Светильники серии SWL соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, имеют исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, степень защиты от влаги и пыли IP65 ГОСТ 14254-96. Класс защиты от поражения электрическим током II. Светильники предназначены для подключения в сеть переменного тока 220-240В, 50Гц.

### Техническое описание

- Материал корпуса: ABS-пластик
- Материал рассеивателя: PS-полистирол
- Масса светильника: 0,63 кг, 0,87 кг
- Срок службы: 30 000 часов
- Степень защиты от пыли и влаги: IP65
- Тип рассеивателя: прозрачный
- Количество устанавливаемых ламп: 2 шт.  
Длина лампы: 1200 мм, 1500 мм
- Угол обзора: 180°
- Срок хранения: не ограничен
- Срок годности: не ограничен



Модель	Артикул	Лампа (в комплект не входит)	Размеры светильника (мм)			Количество в коробе, шт.	Размеры короба (см)	Масса нетто короба, кг	Масса брутто короба, кг
SWL-V3-2T8-120-230-AA	02 013	42LEDT8-20W-230-4000K/6500K-G13	1280	89	62	12	128,5 x 20 x 26,5	7,5	8,5
SWL-V3-2T8-150-230-AA	02 011	42LEDT8-20W-230-4000K/6500K-G13	1574	94	53	8	158,5 x 23 x 19	6,2	6,8

### Сертификация

Товар сертифицирован и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

### Комплект поставки

Светильник поставляется в сборе, в комплект поставки входит:

Наименование	Изображение	SWL-V3-2T8-120-230-AA	SWL-V3-2T8-150-230-AA
Светильник		1 шт.	1 шт.
Гермоввод PG9, 11 (резьбовой сальник)		1 шт.	1 шт.
Фиксаторы рассеивателя		12 шт.	12 шт.
Монтажная металлическая пружинная скоба		2 шт.	2 шт.
Установочный комплект (дюбели и шурупы)		1 комплект	1 комплект
Паспорт		1 шт.	1 шт.


### Требования техники безопасности

1. Монтаж, демонтаж, работы по обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным специалистом.
2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника производится только при отключенном питании сети.
3. При установке, обслуживании светильника необходимо удостовериться, что части светильника и изоляция проводов не повреждены.
4. Светильник может быть установлен на нормально воспламеняемую поверхность.
5. Необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
6. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.


## Правила эксплуатации и установка

**Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Внимание! Перед установкой светильника убедитесь, что питание сети отключено!**

1. Наметить место и закрепить монтажные скобы на установочной поверхности с помощью крепежных винтов. При необходимости использовать пластмассовые дюбели и шурупы из установочного комплекта. Защелкнуть корпус светильника в металлические скобы.
2. Вести через гермоввод сетевой кабель и соединить его с клеммным блоком согласно схеме 2. Плотно затянуть гермоввод.
3. Установить на штатное место держатели ламп.
4. Установить рассеиватель с помощью фиксаторов. **Внимание! На одной стороне рассеивателя имеются два крайних фиксатора, которые позволяют удерживать рассеиватель в открытом состоянии на весу.**
5. Установить лампы.
6. Закрыв рассеиватель, убедитесь, что клипсы плотно защелкнуты. Установка светильника завершена.
7. Конструкция светильника предусмотрено транзитное соединение в ряд. Для обеспечения герметичности соединения используйте резиновую заглушку с установкой в техническое отверстие с другой стороны светильника. **Внимание! При транзитном подключении светильников суммарная мощность ламп в светильниках, включенных в одну линию, не должна превышать 1,5 кВт.**



1. Патрон G13
2. Лампа
3. Блок клемм
4. Гермоввод
5. Фиксатор рассеивателя



## Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Светильник в упаковке изготовителя можно транспортировать на любое расстояние всеми видами закрытого транспорта при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 60% в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства. Хранить светильник в упаковке изготовителя в крытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности до 60%. При транспортировке и хранении должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке. При хранении на стеллажах или полках светильники должны быть сложены не более чем в 5 рядов по высоте.

## Утилизация

Светильник не требует специальных мер для утилизации, при утилизации следовать стандартно установленным правилам.

## Гарантийные обязательства

Наименование изделия	Код продукта	Номер партии	Дата производства
<b>Эти данные указаны в маркировке изделия</b>			
Название торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца	м.п.
<b>С правилами эксплуатации изделия ознакомлен</b>		<b>Подпись покупателя</b>	
<b>Фамилия И.О.</b>			

1. Срок гарантии на светодиодный светильник Sweko SWL 126 составляет 2 года.
2. Гарантия распространяется на светильники, вышедшие из строя до истечения гарантийного срока.
3. Гарантия распространяется на неработающие светильники в случае отсутствия у них механических повреждений.
4. Гарантия распространяется на неработающие светильники в случае, если в процессе осмотра не было выявлено нарушений правил установки и эксплуатации.
5. Гарантии не подлежат светильники, вышедшие из строя по причине значительных отклонений параметров питающей сети.
6. Светильники не подлежат замене по гарантии в случае, если ущерб был причинен в результате неправильной эксплуатации, нарушения правил установки и безопасности, обстоятельств непреодолимой силы.
7. Замена светильников по гарантии производится при обязательном предварительном тестировании и при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона.

**KZ** Шнидер сертификаттан және Кедей одағының «Темел вольты жабықтардың қауіпсіздігі туралы» ТР КО 004/2011 талаптарына, ЕАЭО ТР 037/2016 техниканы регламенттеріне сәйкес келеді. «Электрик және электрондық өнімдерге қауіпті заттарды пайдалануды шешу» туралы. Шапаның физикалық өлшемдерінің сандық және сапалық сипаттамалары және ток тұтыну шапаның таңбалауында және өнім паспортында көрсетілген.  
Орнату және пайдалану ережелері. Бекіту қронштейндерін бекіту. Брандаулары арқылы бетіне бекітіңіз. Шапаның корпусын металл жақтауға бекітіңіз. Жетілік кабелді таңбалауынан қиырық арқылы өткізіңіз, сөмке сәйкес терминан блогына қосыңыз. Қосымшаны тығыздағышы мысқап қатаятыңыз. Шап ұстағыштарының бастығы орнына орнатыңыз. Қосымшаларды пайдалануды дұрыстауды орнатыңыз. Шап қоспае кезде орнатуға немесе оны қызмет қорытуға тыйым салынады! Шапды ақаулы электр сымдарына қоспаңыз!  
Фидерлерің күш шамды көрсетілеп. MM – шығарылған айы. ЖОЖЖК – шығарылған жылы.  
Салпың, құрақ жерде сақтаңыз. Жарамдылық мерзімі шешетсуа. Келіпке мерзімі пайдалану ережелеріне сәйкес 12 ай.  
Ресей Федерациясындағы уәкілетті ұйым/импорттаушы: «Сфера Света Компания» ЖШС, 105005, Москва, пер. Посольская, 9, 1 блок, ан., белме. III, 7 белме, info@sweko.ru

**UZ** Mahallatlar sertifikatlangan va Bожона tа'rifining ТR КО 004/2011 «Past kuchlanishli uskunalar xavfsizligi to'g'risida» qil talablariga, EAEI ТR 037/2016 texnik reglamentlariga javob beradi. «Elektrik va elektron mahsulotlarga xavfli modallardan foydalanishni cheklash to'g'risida», Chiroqning falk o'chqirishi va oqim isetimolining miqdori va sifat ko'rsatkichlari chiroqning markirovokasida va mahsulot pasportida ko'rsatilgan.  
O'rnatish va foydalanish qoidalari. O'rnatish vintlarini ishlatisb, o'rnatish joyini o'rnatish joyiga mahkamlang. Chiroq korpusini metall qavslarga mahkamlang. Tarmoq kabellari mulhtangan rozetka orqali joylashini va diagramma muvofiq terminal blokiga ulang. Bosim muhtirini mahkam torting. Chiroq ushlagichlarini asl joyiga o'rnatting. Diftuzorni qopqichlar yordamida o'rnatting. Chiroq yolg'indama uni o'rnatish yoki xonaga xozmat ko'rsatish boqarqanadi. Chiroqni noto'g'ri elektr simlarga ulamang!  
Chiroqda ishlab chiqarish sanasi ko'rsatilgan. MM - ishlab chiqarilgan oy. YYY - ishlab chiqarilgan yil. Salqin, quruq joyda saqlang. Amal qilish muddati cheklanmagan. Foydalanish oqidalarga noya qilgan holda kofalit muddati 12 oy.  
Rusiyada Federatsiyasidagi vakolatli tashkilot/impoter: «Sfera Sveta Company» MCHJ, 105005, Moskva, bosh. Posolskaya, 9, 1-blok, an., xona. III, 7-xona, info@sweko.ru

**KG** Mahallat sertifikatlangan va Gомткн listiqning ТR КО 004/2011 «A'asqj gerfiklatidning amaldorlarini mahdudlashi haqqida», EAEI ТR 037/2016 texnik reglamentini talablarina cavab verir. «Elektrik va elektron mahsulotlarga tahlikali modallardan foydalanishni cheklash to'g'risida», Chiroqning falk o'chqirishi va oqim isetimolining miqdori va sifat ko'rsatkichlari chiroqning markirovokasida va mahsulot pasportida ko'rsatilgan.  
O'rnatish va foydalanish qoidalari. O'rnatish vintlarini ishlatisb, o'rnatish joyini o'rnatish joyiga mahkamlang. Chiroq korpusini metall qavslarga mahkamlang. Tarmoq kabellari mulhtangan rozetka orqali joylashini va diagramma muvofiq terminal blokiga ulang. Bosim muhtirini soxni. Lampa tutaqchalarni orijinal vaziyatiga quradigim. Qisqarclardan ishtifado orelaq difuzorni quradigim. Lampani yondirarkan quradigim va ya ona qulluq etmak qadimgirdi Lampan yanis elektrk naqlarina oqogmayni! Istehsal tarixi lampada gostinir. MM - istehsal ayi, YYYY - istehsal ili. Serin, quru yerde saxlayin. Eitberlikni mahdudlayetiz. Zamanat muddeti istifado qaydalarina uyğun orelaq 12 aydir.  
Rusiyada Federatsiyasinda sahitayhuvi tashkilot/dalqar: «Sfera Sveta Company» MMC, 105005, Moskva, baq. Posolskaya, 9, blok 1, an., otaq. III, otaq 7, info@sweko.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время, без предварительного уведомления.

**www.sweko.ru**

Дата производства: 07/2024  
Страна-изготовитель: Китай

Изготовитель: «Ningbo Cici Import And Export Holdings Co. Ltd.», Hengyuan Plaza, № 1988 North Third Road (East), Cici City, Ningbo, 315300, CHINA / «Нинбо Циси Импорт энд Экспорт Холдинг Ко., Лтд.», Уинъюан Плаза, № 1988 Норф Тхрд Роуд (Ист), Циси Сити, Нинбо, 315300, КНР  
Уполномоченная организация/импортёр в РФ: ООО «Компания Сфера Света», 105005, г. Москва, пер. Посланников, д.8, стр.1, ан., пом. III, ком.7, info@sweko.ru, Уполномоченная организация/импортёр в Республике Казахстан: ТОО «КСС», Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандықский р-н, ул. Егызбаева, д. 7/9, н.п. 174