

Светодиодный светильник Sweko панель универсальная SLP-U20



Паспорт изделия

Назначение и общие сведения

Светодиодные светильники Sweko SLP-U20 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Светильник Sweko SLP-U20 это светодиодная панель с универсальным типом монтажа: встраиваемый в ячейку потолка типа «Армстронг» либо накладной. Светодиодные светильники Sweko SLP-U20 являются энергоэффективной альтернативой потолочным светильникам с люминесцентными лампами.

Технические характеристики

- Тип: светодиодный светильник
- Назначение: для освещения общественных помещений
- Описание: светодиодная панель универсальная
- Тип источника света: светодиод
- Номинальное напряжение 230 В
- Частота 50 Гц
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Световая отдача >95, >99, >105 лм/Вт
- Коэффициент мощности > 0,9
- Коэффициент пульсации < 5%
- Степень защиты от пыли и влаги IP40
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Номинальный срок службы 30000 часов
- Использовать в диапазоне температур от -20°C до +35°C
- Климатическое исполнение: УХЛ3.1
- Тип кривой силы света: косинусная (Д)
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной
- Материал корпуса: сталь
- Материал рассеивателя: полистирол
- Срок годности не ограничен



| Модель | Артикул | Мощность | Цветовая температура | Диапазон рабочих напряжений | Сила тока | Световой поток | Масса светильника | Тип рассеивателя | Размеры светильника | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Длина (l) | Ширина (w) | Высота (h) |
| SLP-U20-36W-595X595-4K-PRISM | 38989 | 36 Вт | 4000K | 165–265 В | 200 mA | 3800 лм | 1 кг | Призматический | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| SLP-U20-36W-595X595-6K-PRISM | 38256 | 36 Вт | 6500K | 165–265 В | 200 mA | 3800 лм | 1 кг | Призматический | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| SLP-U20-50W-595X595-6K-PRISM | 02001 | 50 Вт | 6500K | 165–265 В | 250 mA | 4950 лм | 1 кг | Призматический | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| SLP-U20-75W-595X595-6K-PRISM | 02007 | 75 Вт | 6500K | 165–265 В | 400 mA | 7400 лм | 1 кг | Призматический | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| SLP-U20-36W-180X1195-6K-PRISM | 38843 | 36 Вт | 6500K | 165–265 В | 200 mA | 3800 лм | 1 кг | Призматический | 1195 мм | 180 мм | 19 мм |
| SLP-U20-50W-180X1195-6K-PRISM | 02003 | 50 Вт | 6500K | 165–265 В | 250 mA | 4950 лм | 1 кг | Призматический | 1195 мм | 180 мм | 19 мм |
| SLP-U20-50W-595X595-4K-PRISM | 02005 | 50 Вт | 6500K | 165–265 В | 250 mA | 4950 лм | 1 кг | Призматический | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| SLP-U20-40W-595X595-4K-OPAL | 02009 | 40 Вт | 4000K | 165–265 В | 250 mA | 3800 лм | 1,2 кг | Опаловый | 595 мм | 595 мм | 25 мм |
| SLP-U20-40W-595X595-6K-OPAL | 38725 | 40 Вт | 6500K | 165–265 В | 250 mA | 3800 лм | 1,2 кг | Опаловый | 595 мм | 595 мм | 25 мм |

Комплект поставки

В комплект поставки светильника входит:

- светодиодный светильник Sweko SLP-U20
- паспорт изделия

Правила установки и эксплуатации

Перед установкой светодиодного светильника убедитесь в том, что напряжение питающей сети 220 В. Отключите питание сети. Светильник нельзя устанавливать на поверхность из легковоспламеняемых материалов. Для подключения светильника к сети допускается использовать провода сечением 0,75 – 1,5 мм².

Порядок подключения светильника:

- обесточьте сетевой кабель
- подключите защитное заземление защитным проводником (желто-зеленого цвета) к зажиму на корпусе светильника, обозначенному знаком заземления (⊕)
- подключите к клемме светильника нейтральный проводник сети (синего цвета)
- подключите к клемме светильника фазный проводник сети (коричневого цвета).

Внимание!

Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления!

Запрещается монтаж или обслуживание светильника во включенном состоянии!

Запрещается подключение светильника к неисправной электропроводке!

Эксплуатация светильника допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла!

Эксплуатация светильника не допускается в круглосуточном режиме. Это может привести к значительному сокращению эффективного срока службы светильника. Светильники, вышедшие из строя по причине круглосуточной эксплуатации, не подлежат замене по гарантии.

Не допускается попадание влаги на светильник.

Устранение неисправностей

Возможные неисправности и методы их устранения:

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Светильник подключен к сети и не горит | Обрыв электрического кабеля | Проверьте целостность электрического кабеля и при необходимости замените его |
| | Отсутствует напряжение в электросети | Проверьте наличие напряжения в электросети |

Если неисправность не удается устранить в соответствии с рекомендациями или при возникновении других неисправностей обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

Сертификация

Товар сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Информация о сертификации указана на маркировке изделия.

Транспортировка, хранение и утилизация

Светильник в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта, условия транспортировки светильников должны соответствовать ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Светильник должен храниться в крытых вентилируемых помещениях, условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150.

Хранение и транспортировка светильников должны проходить в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Светодиодные светильники не требуют специальных мер по утилизации.

Гарантийный талон

| Наименование изделия | Код продукта | Номер партии | Дата производства |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | |
| Эти данные указаны в маркировке изделия | | | |
| Название торговой организации | Дата продажи | Подпись продавца | М.П. |
| | | | |
| С правилами эксплуатации изделия ознакомлен | Подпись покупателя | | |
| | | | |
| Фамилия И.О. | | | |

- 1) Срок гарантии на светодиодный светильник Sweko SLP-U20 24 месяца.
- 2) Гарантия распространяется на светильники, вышедшие из строя до истечения гарантийного срока.
- 3) Гарантия распространяется на неработающие светильники в случае отсутствия у них механических повреждений.
- 4) Гарантия распространяется на неработающие светильники в случае, если в процессе осмотра не было выявлено нарушений правил установки и эксплуатации.
- 5) Гарантии не подлежат светильники, вышедшие из строя по причине значительных отклонений параметров питающей сети.
- 6) Светильники не подлежат замене по гарантии в случае, если ущерб был причинен обстоятельствами неправильной эксплуатации или обстоятельствами непреодолимой силы.
- 7) Замена светильников по гарантии производится при обязательном предварительном тестировании и при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона.
- 8) Гарантии не подлежат светильник, вышедший из строя по причине попадания влаги внутрь корпуса из-за не герметизации подключенных сетевых проводов.

KZ Фәнни сертификаттап және Кеден одағының ТР КО 004/2011 «Төмөн вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР КО 020/2011 «Техникалық жабдықтың, электромагниттік үйлесімділігі», ЕАӘТ 037/2016 техникалық регламенттерінің талаптарына сайкес келеді. «Электр және электронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы».

Жарық ағынының сандық және сапалық, сипаттамалары, тұс температуры, шамыңғы физикалық өлшемдері және ток тұтыну шамыңғы таңбалуаында және өнім паспортында көрсетілген.

Орнату және пайдалану ережелері. Шамды орнатқанда немесе ауыстырыған кезде электр желісінен ажыратының. Шамды қорғаныс жерге түйіктаусыз пайдалануға тыйым салынады! Шамды қорғаныс жерге түйіктаусыз пайдалануға тыйым салынады! Шамыңғы жұмысына жылуды кетіру үшін ауа конвекциясы жағдайындаған руқсат етіледі!

Шамды жою үшін арнайы шаралар қажет емес

Өндірілген күн шам шамындағы көрсетілген. ММ – өндірілген айы, YYYY – өндірілген жылы.

Салқын құрғак жерде сактанды. Жарамдылық мерзімі шексіз.

Кепілдік мерзімі пайдалану ережелерін ескере отырып, 12 айда құрайды.

Ресей Федерациясындағы үәкілдегі үйлім/импорттаушы: «Сфера Света Компания» ЖШС, 105005, Москва, пер. Елшілер, 9, 1-кварт., ап., Пом. III, 7 бөлме, info@sweko.ru

UZ Mahsulot sertifikatlangan va Bojxonha ittifoqining TR CU 004/2011 «Past kuchlanishli uskunalar xavfsizligi to'g'risida», TR CU 020/2011 «Teknix jihozlarning elektromagnit moslashuviga», TR EAEU 037/2016 texnik reglamentlari talablariga javob beradi. «Elektr va elektron mahsulotlarda xavfli moddalarlardan foydalananishini cheklash to'g'risida».

Yorug'lik oqimining miqdori va sifat ko'sratikchilari, rang harorati, yoritgichning jismoniy ol'chamlari va joriy iste'moli yoritgichning markirovkasida va mahsulot pasportida ko'sartilgan. O'rnatish va ishlashit qoidalari. Yoritgichni o'rnatish yoki almashtirishda elektr tarmog'ini izing. Yoritgichni himoya topraklamasiz ishlashit taqiqlanadi! Yoritgich yoqilganda uni o'rnatish yoki unga xizmat ko'stish taqiqlanadi! Yoritgichni noto'g'ri elektr similariga ularash taqiqlanadi! Yoritgichning ishlashiga faqat issiqlikni olib tashlash uchun havo konvektsiyasi sharoitida ruxsat beriladi!

Yoritgichni yo'q qilish uchun maxsus choralar talab qilinmaydi

Ishlab chiqarish sanasi yoritgichda ko'sartilgan. MM - ishlab chiqarish oy, YYYY - ishlab chiqarish yili.

Quruq salqin joyda saqlang. Yaroqilik muddati cheksiz.

Ishlash qoidalalariga rioya qilgan holda kafolat muddati 12 oy.

Rossiya Federatsiyasidagi vakolatli tashkilot / importeri: "Sfera Sveta Company" MChJ, 105005, Moscow, per. Ambassadors, 9, Bldg.1, ap., Pom. III, 7-xona, info@sweko.ru

KG Продукт сертифицирован жана Бажы биримдигинин ТР CU 004/2011 «Төмөн вольттогу жабдуулардың коопсуздуғу жөнүндө», ТР CU 020/2011 «Техникалық жабдуулардың электромагниттік шайкештіги», ТР ЕАӘТ 037/2016 техникалық регламенттеринин талаптарына жооп берет. «Электр және электрондук буюмдарда зыяндуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө».

Жарық ағынының сандық жана сапаттық мұнәздемөлөрү, тұстұн температурасы, лампаның физикалық өлчөмдерүү жана токтун керектөөлөрү чырактын маркировкасында жана продукциянын паспортунда көрсетулет.

Орноту жана иштетуу эрежелери. Жарыкты орнотууда же алмаштырууда электр тармагынан ажыратыныз. Жарыкты коргоочу жерге туташтыруусуз колдонууга тьюю салынат! Шам күйгүзүндө орнотууга же төлейөтүү тьюю салынат! Жарыктандыруучу аппаратты бузулган электр зымдарына кошууга тьюю салынат! Жарыкты иштетүүгө жылуулукту алып салуу чүннің аба конвекциясынан шарттарында гана жол берилет!

Жарыктандыруу үчүн атайын чараларды талап кылбайт

Өндүрүлгөн датасы лампада көрсетүлген. ММ - өндүрүш айы, YYYY - өндүрүш жылы.

Салқын курғак жерде сактанды. Жарастулук мөнөттүү Чекис.

Кепилдик мөнөттүү эксплуатациялоо эрежелерин сактоо менен 12 ай.

Россия Федерациясындағы ыйғарым үкүктуу үйлім/импорттоо: «Сфера Света Компания» ЖЧК, 105005, Москва, пер. Ambassadors, 9, бld.1, ап., Пом. III, бөлмө 7, info@sweko.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время, без предварительного уведомления.

www.sweko.ru

Дата производства указана на светильнике: ММ — месяц производства, ГГГГ — год производства

Страна-производитель: Китай

Изготовитель: «XINHUA ELECTRICAL COMPANY,LTD. OF GUANGDONG», Lianyong 2nd Road, Fu'an Industrial park, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, CHINA

«Синхуа Электрикал Компани, Лтд Гуандун», ул. Ляньюнг, Индустримальный парк Фуань, Лелью Таун, район Шундэ, г. Фошань, провинция Гуандун

Уполномоченная организация /Импортер в РФ: ООО «Компания Сфера Света», 105005, г. Москва, Посланников переулок д. 9, стр. 1, ком. 7, info@sweko.ru